



# Multicom Classic

## Interphone Multi Famille 1000



Parametage gratuit avec l'application intuitive et rapide.

- Appelle jusqu'à 1000 familles à partir d'une seule carte SIM.
- Les visiteurs peuvent faire défiler les noms ou composer le numéro d'appartement.
- Appelle jusqu'à 3 numéros par appartement en boucle.
- Voix HD avec VOLTE\*.
- Horloge intégrée pour l'ouverture et la fermeture automatiques des portails, barrières ou portes en période de pointe.
- 2 relais pour portail et portillon ou garage.

\*Il faut définir le APN et il ne sera possible de bénéficier de ce service que sur un appareil compatible VoLTE.

### Numéros de fixes et portables par appartement

<b>Numéros de fixes et portables par appartement</b>	3	<b>Relais</b>	2
<b>Codes de clavier par appartement (6 chiffres)</b>	1	<b>Type de relais</b>	N/C and N/O
<b>Badges/cartes Prox par appartement</b>	3	<b>Charge du relais</b>	2 amps, 24v ac max
<b>Événements de déclenchement automatique par semaine</b>	10	<b>Consommation</b>	310mA on dial out, 2amp peak demand
<b>Modèles de modem</b>	4G EU, 4G USA, 4G AUS/NZ	<b>Alimentation</b>	24v dc (24v dc 2A adaptor included)

### Badges/cartes

	Permanent	Plage horaire	Temporaire
<b>Badges/cartes Prox visiteurs</b>	250	250	50
<b>numero pre enregistre du visiteur</b>	250	250	50
<b>Codes du clavier du visiteur (4 chiffres)</b>	250	250	50

## Modules obligatoire Multi-Com Classic

MOD-CLASSIC



Ecran a defilement illuminé




MOD-GSM-EU



4G GSM Module  
-HD Voix  
-Pentabande LTE  
-3G / 2G fallback (si disponible)  
-LED's indicatif



MOD-MULTI-PX-KP



Lecteur de badge et clavier



MOD-MULTI-KP



Clavier illuminé


## Modules contrôle d'accès et accessoires

MOD-PRIME-VIG




Emplacement vigik

MOD-DDA-LOOP



Boucle auditif

MOD-PRIME-PX



Lecteur de badge Prox

MOD-BLANK



Module vierge

## CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

